SHIVAKI STV-202M4-MK II, STV-208 M4-MK II, STV-143M4-MK II, STV-140M4-MK II /1 версия/ **SCHEMATIC DIAGRAM**



#	14"	20"	21"
R402	2SD1555	2SD1555	2SD1555
R403	22Ω	33Ω	33Ω
R404	15Ω	22Ω	22Ω
R405	—	—	1W 1.5Ω
R479	2.2Ω 2W	3.9Ω 2W	3.9Ω 2W
R601	1kΩ	1kΩ	1kΩ
R603	15kΩ	6kΩ	18kΩ
R607	15kΩ	15kΩ	18kΩ
R611	15kΩ	33kΩ	15kΩ
R612	1.5Ω 2W	2.2Ω 2W	1.5Ω 2W
R613	180Ω 1/2W	100Ω 1/2W	100Ω 1/2W
C611	2200pF/6kV-05	2200 +10000/-40	2200 +10000/-20
C612	560P/2kV	—	560P/2kV
C 205	470p/1kV	470p/2kV	470p/2kV
C101	100P	330P	330P
C106	0.33μ/500V	0.33μ/500V	0.47μ/500V
C613, C617	47μ/50V	100μ/160V	100μ/160V
C157	0.0068μ/1kV	0.0068μ/1kV	0.0068μ/1kV
L255	—	0.56μH	0.56μH
L401	—	—	LINEARITY COIL
L407	—	1μH	1μH
T402	0907-0300Z-00	0907-0300Z-00	0907-0300Z-00
L901	0806-0300Z0-00	0806-0300Z-00	0806-0300Z0-00
SP301	16Ω 2" 1.5W	8Ω 5" 2W	4Ω 5" 2W
R213	22 2W	22 2W	22 2W
R608	56 1W	47 1W	47 1W